



PULSE Power Supply

ON 時間(0.1ms)に対応したパルス電源装置 PPE1 型

特 長

微小ワークの金めっきに最適な高性能で簡単操作の小型パルス電源装置です。

主 な 機 能

- ON 時間 (0.1~10.0ms), OFF 時間 (0.9~99.9ms) のパルス波形を実現
- 密閉型でめっき槽付近に設置可能
- パルス時間設定は 3 桁のデジスイッチで簡単操作
- 電圧計・電流計は、見やすいデジタル表示
- 定電圧・定電流切替機能を標準装備
- 電圧・電流アンサー 0~5V/0~定格(絶縁式)を標準装備



主 な 仕 様

P P E 1 … 簡単操作な小型パルス電源装置			
型式	PPE1-300-030	操作位置	本体正面パネル
入力電圧	AC200V 1φ	電圧	ピーク値設定、ピーク値表示のデジタル表示
入力容量	約 300VA	電流	平均値設定、平均値表示のデジタル表示
直流出力	30V 3A	ON 時間	0.1~10.0ms
矩形波出力 デューティ比	30V 30A(ピーク)	OFF 時間	0.9~99.9ms
	10% 以内	外部設定基準	0~5V(非絶縁)
自動制御精度	直流時 定格値の±1.0%以内	電圧/電流アンサー	0~5V/0~定格(絶縁式)
	矩形波時 平均電流は、定格値の±2.0%以内	幅×奥×高	250×350×130
リップル(P-P 値)	直流出力時 P-P 値 3%以内	質量	6kg

株式会社 **中央製作所**

本社 〒467-8653 名古屋市瑞穂区内浜町 2 4 番 1 号

* 製品のデザイン・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。

製品に関する電話・FAXでのお問い合わせは…
本社営業部 販売一課

TEL. 052-821-6110(ダイヤルン) FAX. 052-821-9154

URL <http://www.chuo-seisakusho.co.jp/>

東京支店 TEL. 03-3788-1571 FAX. 03-3788-5481
大阪支店 TEL. 06-6966-0600 FAX. 06-6966-0603